- ✓ Automatische Einstellung der Schweißparameter durch Auswahl des Elektrodendurchmessers
- ✓ hohe Schweißstromstabiliät bei Änderung der Versorgungsspannung
- ✓ Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen
- ✓ Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregatbetrieb (+/- 15%)

INVERTER-SCHWEISSGERÄT
SIS 130/10/1

Zubehör

- ✓ Massekabel mit Masseklemme
- ✓ Schweißkabel mit Elektrodenhalter
- ✓ Netzkabel

Technische Daten

Einstellbereich	**10 A - 130 A**
Elektroden	**1,6 - 3,2 mm**
Leistungsaufnahme	**3,5 kW**
Leerlaufspannung	**72 V**
Einschaltdauer	**125 A - 60 %**
Einschaltdauer-N	**125 A - 7 %**
Netzabsicherung	**16 A**
Netzspannung	**230 V ~ 50/60 Hz**
Maximaler Stromverbrauch	**27 A**
Generator-Aggregat min. Leistung	**5 kW**
Leistung	**82 %**
Leistungsfaktor (cosphi)	**0,6**
Schutzart	**IP21**

Logistische Daten

Artikelnummer	**1 01 03 0019**
EAN-Nummer	**4012294213871**
Produktgewicht	**ca. 3,5 kg**
Produktmaß (BxTxH)	**ca. 14,5 x 37,0 x 32,0 cm**