- ✓ Automatische Einstellung der Schweißparameter durch Auswahl des Elektrodendurchmessers
- ✓ hohe Schweißstromstabiliät bei Änderung der Versorgungsspannung
- ✓ Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen
- ✓ Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregatbetrieb (+/- 15%)

INVERTER-SCHWEISSGERÄT
SIS 80/10/1

Zubehör

- ✓ Massekabel mit Masseklemme
- ✓ Schweißkabel mit Elektrodenhalter
- ✓ Netzkabel

Technische Daten

Einstellbereich	**10 A - 80 A**
Elektroden	**1,6 - 2,5 mm**
Leistungsaufnahme	**2,3 KW**
Leerlaufspannung	**72 V**
Einschaltdauer	**80 A - 50 %**
Einschaltdauer-N	**80 A - 5 %**
Netzabsicherung	**10 A**
Schutzklasse	**IP21**

Logistische Daten

Artikelnummer	**1 01 03 0018**
EAN-Nummer	**4012294213864**
Produktgewicht	**ca. 2,9 kg**
Gesamtgewicht	**–**
Produktmaß (BxTxH)	**ca. 14,5 x 37,0 x 32,0 cm**
Verpackungsmaß (BxTxH)	**–**